

FICHE TECHNIQUE

Ref. MAX-480Z

Amplificateur PA de classe D et alimentation à découpage SMPS.

Reproducteur Bluetooth/USB/FM.

ZONEMIC-6 entrée microphone de zone.

Entrée pour le panneau mural à distance.

Entrées de microphone avec contrôle du mixage, du gain et du niveau de priorité.

Générateur de sonneries d'appel (Chime).



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

PUISSANCE	480 W RMS
RÉPONSE	45-22.000 Hz (-10 dB)
DISTORSION	THD+N : <0,5% à 1 kHz
RAPPORT SIGNAL/ BRUIT	Mic >75 dB, Line >83 dB, Aux >81 dB
PROTECTIONS	Allumage progressif, surintensité, surcharge, température et court-circuit
ENTRÉES	Microphone de zone ZONEMIC-6, RJ45, longueur de câble jusqu'à 200 m Panneau mural à distance, RJ45, 2 x 250 mV RMS (-12 dBV) CH 1, 2, 3, 4 et 5 micro/ligne symétrique avec alimentation fantôme 48 V. Connecteur Combo (XLR + 6'3 mm) et euroblock. Tonalités d'appel par fermeture de contact Niveau de signal du microphone : 5'6 mV RMS (-45 dBV) / 600 ? Niveau du signal de ligne : 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k ? 3 AUX. Connecteur 2 x RCA. Niveau de signal 316 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 ? 1 urgence. Connecteur euroblock. Niveau de signal : ligne 326 mV RMS (-10 dBV) ou ligne 100 V Mute (Priorité Urgence) par verrouillage de contacts. Connecteur euroblock 1 Amp-in. Connecteur RCA. Niveau de signal 1'2 V RMS (+ 1'5 dBV)
SORTIES	1 REC. Connecteur 2 x RCA. Niveau de signal 316 mV RMS (-10 dBV). Pre-master. 1 Pre-out. Connecteur RCA. Niveau du signal 1'2 V RMS (+1'5 dBV) Sortie haut-parleur 100 V, 70 V ou 4 ?, ou 5 zones de haut-parleurs 100 V avec sélecteur de volume à 7 positions et OFF (240 W maximum par zone). Connecteur euroblock 1 Priorité d'atténuateurs, 24 V, 100 mA et verrouillage de contacts. Connecteur Euroblok 1 3e fil prioritaire pour atténuateurs (100 V)
IMPÉDANCE	4 ?, ligne 100 V (42 ?) et 70 V (20 ?), euroblock
FONCTIONS	Priorité des entrées (par ordre d'atténuation) : · Entrée d'urgence 100V avec niveau de signal sélectionnable (VOX) · Mise en sourdine par fermeture de contact · Microphone de zone ZONEMIC-6 · Panneau mural à distance · Canal 1 avec niveau de signal sélectionnable (VOX) · Canaux 2 3 4 avec niveau de signal sélectionnable partagé CH 2-3-4 (VOX) · Entrées auxiliaires Reproducteur L'anneau d'alimentation s'allume sur le contrôle du volume, l'entrée AUX, les indicateurs de zone et de reproducteur. Témoins lumineux pour l'activation de l'alimentation, du signal, du clip, de la priorité et de la protection Refroidissement par induction, sans ventilateur. Silencieux et sans entretien
LECTEUR	Lecteur Bluetooth/USB/FM pour la lecture de musique d'ambiance Bluetooth 5.3 Lecture automatique, démarrage automatique de la lecture à la mise sous tension Mémoire du dernier mode sélectionné Mémoire du mode de lecture (aléatoire, répétition)
CONTRÔLES	Volume de microphones Volume master Sélecteur pour entrées auxiliaires ou lecteur Zones avec mise sous tension et 7 positions de volume Tonalité : graves et aigus (+/- 10 dB 100 Hz et 10k Hz) sélecteur mic/line/phantom, tonalités d'appel et priorité Niveau de la sonnerie (chime) Niveau du signal d'activation de priorités (VOX)
TEMPÉRATURE	Fonctionnement : -10° ~ 40°C Stockage : -20° ~ 60°C
HUMIDITÉ MAXIMALE	90%
ALIMENTATION	230/115 V CA 50-60Hz Consommation de puissance : 680W Fusible CA 230 V 6.3 A / 115 V 12 A
DIMENSIONS	430 x 89 x 320 mm profondeur. 2 U rack 19"
POIDS	11kg
INCLUS	Antenne FM Antenne Bluetooth Câble d'alimentation Supports pour rack
OPTIONNEL	ZONEMIC-6 : Microphone de zones

