

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-FIREPROTECT-W
Détecteur de fumée
Capteur de température
Sans fil 868 MHz Jeweller
Sirène 85 dB intégrée
Certifié EN 14604:2005



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Capteur photoélectrique et thermo-dévelopimétrique
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1300 m en espace ouvert
Détections	Fumée, augmentation rapide de la température et seuil de température
Détection du seuil de température	+ 59°? ± 2°?
Fonctionnement	Couplé aux Hubs Ajax ou comme détecteur autonome
Alarme	Sirène intégrée 85 dB
Notification d'alarme	Lumineux et sonore
Caractéristiques supplémentaires	Interconnexion des détecteurs de fumée dans une installation pour qu'ils sonnent en même temps lors d'une détection
Filtre de fausses alarmes	Disponible
Certificat	EN14604:2005
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	2 batteries CR2 3.0 V avec secours de 1 batterie CR2032 (durée approx 4 ans)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 65° C
Dimensions / Poids	132 (Al) x 132 (L) x 31 (Pr) mm / 220 g