

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-FIREPROTECTPLUS-B

Détecteur de fumée, capteur de température et de monoxyde de carbone

Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1300 m

Alarme 85 dB

Indicateur de détection de fumée, augmentation rapide et excessive de température

Tamper anti-ouverture

Permet un fonctionnement autonome

Alimentation 2 batteries CR2 / 1 batterie CR2032 3.0 V (durée estimée 4 années)

Utilisation intérieure

Inclus support



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Capteur photoélectrique
Capteur de CO	3 intervalles de réponse en fonction de la concentration de CO
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1300 m en espace ouvert
Niveau sonore	85 dB
Alarme	Lumineux et sonore
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	2 piles CR2 / 1 pile CR2032 3.0 V (durée approximative 4 ans)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 65° C
Dimensions / Poids	132 (Al) x 132 (L) x 31 (Pr) mm / 220 g