

## FICHE TECHNIQUE

Ref. BXS-R  
 Mode test automatique  
 Autoprotection  
 Sorties de signal individuel  
 Mode de détection ultra sensible  
 Fonction anti-masquage numérique à infrarouge  
 Détection de zone individuelle et réglage de la sensibilité  
 Technologie à 4 infrarouges passifs



Photo(s) non contractuelle(s)  
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de détection             | Infrarouge passif                                                                                                   |
| Portée                        | 24 m (80') ; 12 m (40') de chaque côté, 4 zones ; 2 zones de chaque côté, à 180°                                    |
| Limite de distance PIR        | 2.5 à 12 m (5 niveaux)                                                                                              |
| Angle de détection / mur      | En direction du mur : incliné vers l'avant de 0° En partant du mur : incliné vers l'avant de 3° Réglable            |
| Vitesse détectée              | 0.3 à 2.0 mls (1' à 6'7"/s)                                                                                         |
| Sensibilité                   | Normal ; 2.0°C (3.6°F) à 0.6 mls ; Extrêmement élevé : 1.0°C (1.8°F) à 0.6 mls Réglable pour chaque côté séparément |
| Alimentation                  | Piles Lithium ou Alcaline de 3 à 9 V DC                                                                             |
| Consommation (sauf mode test) | 15 µA mode veille / 8 mA max. à 3 V DC                                                                              |
| Période d'alarme              | 2.0 ± 1 sec.                                                                                                        |
| Temps de mise en service      | Au moins 60 sec. (LED clignotante)                                                                                  |
| Sortie alarme (R)             | Commutateur statique, 10 V DC 0.01 A max. [Séparément ; à droite ou général], [N.O. ou N.C.] réglables              |
| Sortie alarme (L)             | Commutateur statique, 10 V DC 0.01 A max. [Séparément ; à droite ou général], [N.O. ou N.C.] réglables              |
| Sortie anti sabotage          | Commutateur statique, 10 V DC 0.01 A max. [N.O. ou N.C.] réglable                                                   |
| Autoprotection                | Autoprotection partagée avec sortie anti sabotage.                                                                  |
| Informations LED              | LED rouge ; 1. Préchauffage 2. Alarme (commutateur DIP ON ou test de marche)                                        |

## Produits Conseillés



RBB-01-B  
 Batterie box pour VXI avec CR123A