

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-AMPBUS

Courant de sortie max. 2A

2 borniers de sortie bus indépendants - chacun fournissant 500 m de longueur de bus

L'isolation galvanique des bornes de sortie gère les différents potentiels de masse et l'isolation de sécurité du bus

Jusqu'à 3 amplificateurs peuvent être disposés en série

Batterie de secours jusqu'à 18 Ah



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation secteur (alimentation 83PWR)	90 – 250 V
Puissance d'entrée	50 VA
Alimentation via le bus de la centrale	12 V DC (9 ... 15 V)
- Nominal pour le calcul de sauvegarde	10 mA
- Maximal pour le choix du câble	10 mA
Tension d'alimentation de sortie,	typiquement 13,7 V DC
Charge maximale de courant total	2 A
Isolé galvaniquement	(Tension d'essai 4 kV)
Batterie de secours 12V	7 – 18 Ah
Type de pile :	plomb, gel
Dimensions de l'unité électronique	102 x 66 x 14 mm
Dimensions de l'unité d'alimentation	170 x 80 x 65 mm
Dimensions du boîtier en plastique PLV-CP-L	357 x 297 x 105 mm
Classification	niveau de sécurité 2 / classe environnementale II
- Conforme à	EN 50131-1, EN 50131-6

Produits Conseillés



PLV-CP-L

JABLOTRON Boîtier ABS pour amplificateur BUS



BAT 12V 18A

Batterie 12V 18Ah pour systèmes de sécurité



CC-01

Jablotron Dévidoir de 300m de câble BUS - 2 x 0,5 mm², 2 x 0,2 mm²



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30