

FICHE TECHNIQUE

Ref. PROX- 120Z

Amplificateur de sonorisation

Reproducteur Bluetooth/USB/FM.

Entrées de microphone avec contrôle du mixage, du gain et du niveau de priorité.

Priorités d'entrées par niveau de signal.

Contrôles de tonalité.

Sorties 100 V et 4 ?.



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

PUISSANCE	120 W RMS
RÉPONSE	40-20.000 Hz (-10 dB)
DISTORSION	THD+N : < 1% @ 1 kHz
RAPPORT SIGNAL/ BRUIT	>77 dB
PROTECTIONS	Surcharge, CC et court-circuit dans la sortie
ENTRÉES	CH 1 micro/ligne symétrique avec Phantom 48V. Connecteur Combo (XLR + 6'3 mm) et euroblock CH 2, et 3 micro/ligne symétrique avec Phantom 48V. Connecteur euroblock. Niveau du signal micro : 6 mV RMS (-44 dBV) / 600 ? Niveau du signal de ligne : 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k ? 2 AUX. Connecteur 2 x RCA et euroblock. Niveau de signal 300 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 ? 1 urgence. Connecteur euroblock. Niveau du signal de la ligne du haut-parleur 100 V 1 Mise en sourdine (priorité d'urgence) par des contacts NO/NC d'usage général. Connecteur euroblock
SORTIES	1 ligne. Connecteur 2 x RCA. Niveau de signal 1'25 V RMS (+2 dBV) Sortie haut-parleurs 100 V ou 4 ?, ou 3 zones de haut-parleurs 100 V avec sélecteur de volume à 5 positions et OFF. Connecteur à bornes à vis
IMPÉDANCE	4 ? et ligne 100 V (83?)
FONCTIONS	Priorité des entrées (par ordre d'atténuation) : · Entrée d'urgence 100V. · Mise en sourdine par des contacts NO/NC d'usage général. · Canal 1 avec niveau de signal partagé sélectionnable CH 1-2-3 (VOX) · Canaux 2 3 avec niveau de signal partagé sélectionnable CH 1-2-3 (VOX) · Entrées auxiliaires Témoins d'alimentation, de protection, de signal de crête et de signal de sortie · Refroidissement par ventilation forcée régulée par la température
REPRODUCTEUR	Reproducteur Bluetooth/USB/FM pour la lecture de musique d'ambiance Fichiers pris en charge MP3 et WAV Capacité maximale de la mémoire USB 64 GB Autoplay, démarre automatiquement la lecture à l'allumage. Mémoire du dernier mode sélectionné Mémoire du mode de lecture (random, repeat)
CONTRÔLES	Volume de microphones Sélecteur micro/ligne/phantom Volume master Sélecteur d'entrée auxiliaire ou de reproducteur Volume de zones Tonalité : graves et aigus (+/- 10 dB 100 Hz et 10k Hz) Gain de microphones Niveau de signal d'activation de priorité (VOX)
TEMPÉRATURE	Fonctionnement : 0°~ 40°C
HUMIDITÉ MAXIMALE	95%
ALIMENTATION	230/115 V CA 50-60 Hz, 320 W Fusible CA 230 V 3'15 A / 115 V 6 A
DIMENSIONS	433 x 89 x 360 mm de profondeur. 2 U rack 19"
POIDS	9'6 kg
INCLUS	Antenne FM Antenne Bluetooth Câble d'alimentation Supports pour rack

