

Risco Barrière sans fil 1m 868 MHz portée 5 m

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. WIS-COLIR 1 M
Colonne Infrarouge active
Technologie sans fils RISCO
Hauteur 1 mètre (autres hauteurs dispo.)
8 faisceaux Infrarouge actifs
Plug and Play
Rotule inhérente pour une performance optimale



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Colonnes IR compactes
Fréquence de fonctionnement	868Mhz
Portée IR	Jusqu'à 5m (8m en intérieur)
Portée Radio	Jusqu'à 300m
Durée de vie de la batterie	3 ans en utilisation normale
Codes d'adresses	16000000
Immunité	Soleil et fausses alarmes
Alimentation	1 pile CR123A par faisceau
Compatibilité	Wisdom, Agility, Prosys, Nova
Longueur d'onde	940nm
Température de fonction	-20°C à +60°C
Indice de protection	IP 65
Dimensions	1000 x 40 x 42 mm

Produits Conseillés



CR 123A
Pile au Lithium 3V CR123A



AGI-KIT
KIT Risco Agility avec 2 IRP Bidirectionnels



PRO-EXT08-WRL
Risco Module Bus récepteur sans fil 8 zones Prosys



PRO-EXT 16-WRL
Risco Module Bus récepteur sans fil 16 Zones Prosys



NOVA-RX
Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz



WIS-KIT
Kit Centrale Risco WisDom Radio



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30