

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-90KRY4G

Jusqu'à 32 périphériques bus ou radio

Radio en 868MHz bidirectionnel (si carte radio JA-RADIO II installée)

32 codes utilisateurs possible

4 partitions

4 sorties programmables possible

Synthèse vocale et envoi de SMS



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Calendriers	20 indépendants les uns des autres
Transmission	jusqu'à 8 utilisateurs et/ou 5 centres de télésurveillance (5 protocoles)
Sorties BUS	1
Alimentation	230V secours batterie 12V 2.1Ah
Consommation	70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement
Dimensions	268 × 225 × 83 mm
Mémoire d'évènement	700 000 à 1 million
Certification	niveau de sécurité 2 / classe environnementale II (conformément à EN 50131-1)

Produits Conseillés



F-LINK

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.10.3



JA-CLAV90-BUS

Jablotron Clavier Bus pour JA-90 et JA-100, format "classique"



JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Sans fil avec écran + Lecteur de badge



BAT 12V2.1A

IZYX Batterie 12V 2,1A



JA-CLAVLCD-BUS

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc



AF-SIM-FLOTTE

Carte SIM Flotte Afone Mobile (forfait à définir)



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30