

Risco ProSYS 16 V.7 : Centrale intrusion Bus 16 zones

FICHE TECHNIQUE

Ref. ProSYS- 16.v7

Centrale BUS 16 zones

8 zones de base

Extension sans fil RISCO possible

Câblage NC,NO,EOL, 2EOL, TEOL sélectionnable zone par zone

Modem intégré

Logiciel fourni



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Type	Centrale Anti Intrusion BUS
Zones incluses	8 zones TEOL + 2 AP
Zones Maximum	16 zones avec cartes d'extension
Sorties incluses	1 x Relais + 5 x OC + 1 x Sirène (extensible à 22 sorties)
Codes	30+1+1
Partitions	4 (x4 groupes)
Alimentations électriques protégées	8
Lecteurs de clé numérique	16
Numéros de client	4
Programmations hebdo	8 (2 intervalles par jour)
Journal	250 Évènements
Contrôle d'accès	2 (4 portes)
Utilisateurs CA	250
Utilisateurs CA et arm/desarm	30
Module vocal	Fonction suivez moi, 8 numéros
Messages vocaux	1 Commun, 16 zones, 4 partitions, 8 sorties
Alimentation principale	16,5A (transfo 40VA inclus)
Alimentation auxiliaire	12Vdc 1,5A nominal
Batterie admissible	17Ah 12Vdc
Protection	Fusibles automatiques
Dimensions du boîtier principal	375 x 330 x 98mm



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30