

FICHE TECHNIQUE

Ref. TX4-BP

Montage facile, sans câbles

Led de signalisation d'envoi d'information

Portée jusqu'à 250m

Possibilité de contrôler 2 récepteurs indépendamment

4 boutons



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	3V pile CR2032
Fréquence	868 MHz
Protection	IP20
Dimensions	90x80x11.5mm

