

Risco Barrière Infrarouge sans fil 0.5m Portée 5 m

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. WIS-COLI0.5M

Colonne Infrarouge active

Technologie sans fils RISCO

Hauteur 50 cm (autres hauteurs dispo.)

4 Faisceaux infrarouge actif

Plug and Play

Rotule inhérente pour une performance optimale



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Détecteur	Colonnes IR compactes
Fréquence de fonctionnement	868Mhz
Portée IR	Jusqu'à 5m (8m en intérieur)
Portée Radio	Jusqu'à 300m
Durée de vie de la batterie	3 ans en utilisation normale
Codes d'adresses	16000000
Immunité	Soleil et fausses alarmes
Alimentation	1 pile CR123A par faisceau
Compatibilité	Wisdom, Agility, Prosys, Nova
Longueur d'onde	940nm
Température de fonction	-20°C à +60°C
Indice de protection	IP 65
Dimensions	500 x 40 x 42 mm

Produits Conseillés



CR123A

Pile CR123A pour Alarmes



PRO-EXT08-WRL

Risco Module Bus récepteur sans fil 8 zones Prosys



PRO-EXT16-WRL

Risco Module Bus récepteur sans fil 16 Zones Prosys



AGI-KIT-1

Kit Risco Agility 1 Iwave



AGI-KIT-GSM

Risco Kit Agility avec GSM



NOVA-RX

Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz



WIS-KIT

Kit Centrale Risco WisDom Radio



LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30